DGD1009AIXI(US)-U1

AI 智慧偵測五合一 8 路 XVR

➔ 產品規格

▼ 影像		
影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)
影像壓縮格式		H.265
影像輸入源		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數		8 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H)
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	Ethernet，10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援
	VGA*	支援
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	8MP Lite / 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
即時畫面模式	本機端	8 路
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 8 路 (遠端桌面程式)
回放畫面模式	本機端	8 路
	遠端	4 路 (網頁瀏覽器) / 8 路 (遠端桌面程式)
▼ 錄影及備份		
最大錄影張數	Analog 模式	最多 56 FPS @ 8MP Lite 最多 48 FPS @ 5MP 最多 80 FPS @ 5MP Lite 最多 60 FPS @ 4MP 最多 120 FPS @ 4MP Lite 最多 120 FPS @ FHD (1080P)
	IP 模式	最多 120 FPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最多 192 FPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最多 240 FPS @ 1920 x 1080
錄影模式		手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遠端
快速搜尋		時間 / 位移 / 警報 搜尋模式
備份設備		USB 2.0 隨身碟 / 網路
▼ 音訊		
音訊輸入		4
音訊輸出		1 (單聲道)
▼ 外接 I/O		
RS485		支援
警報輸入		4 輸入 / 2.4V(NC) 或 0.3V(NO) 臨界電壓 DC5V
警報輸出		1 輸出 / 3A@AC120V、3A@DC24V
▼ 一般		
硬碟儲存		20TB SATA 硬碟 x 1 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列
SATA 介面		支援
eSATA 介面		可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充
影像品質設定		最佳 / 高 / 一般 / 低
USB 滑鼠控制		支援
動作偵測區域		每個頻道 16 × 12 格

➔ 產品規格

▼ 一般		
動作偵測靈敏度	內建 10 種等級可調整	
AI 偵測頻道數	1 個 (在類比模式下)	
AI 偵測功能	人臉 / 人形 / 車輛偵測 (當選擇人形或車輛偵測時，可以依需求再設定人流計數、警戒線和區域入侵)	
事件通知	推播影像 / 推播訊息 / E-Mail	
數位放大	8X 數位變焦	
PTZ 控制	支援	
按鍵鎖 (密碼保護)	支援	
使用者權限等級	可設定不同使用者權限與密碼	
影像遺失偵測	支援	
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度	
日期格式	年月日、日月年、月日年	
日光節約	支援	
電源 (±10%)	12V / 2.5A	
工作溫度	0ºC ~ 40ºC (32ºF ~104ºF)	
工作濕度	10% ~ 85%	
尺寸 (mm)**	260 x 235.7 x 48	
淨重 (kg)	1.35	
▼ 網路		
乙太網路	10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像	
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS	
▼ 電腦遠端監控		
電腦登入	網頁瀏覽器	Windows Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox & Opera (Windows 10 和更新版本)，以及 Google Chrome & Mozilla Firefox (MAC)
	單機監控程式	遠端桌面程式 (僅限 Windows 作業系統)
	多機監控程式	32CH CMS Lite (僅限 Windows 作業系統)
最大連線人數	20	
網路端壓縮格式	H.265	
網路即時聲音	支援	
遠端事件備份及回放	支援	
▼ 智慧型設備監控		
App	AVTECH DVR	
支援裝置	iOS & Android 設備	
推播影像	支援 (8 路)	
推播訊息	支援	
▼ 其他		
EaZy Networking 快速上網服務	支援	
DCCS 支援	支援	
AVTECH 免費 DDNS 服務	支援	
多工作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作	
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復	
選配	SATA 轉 eSATA 介面轉接線	

* 當 HDMI 輸出顯示設為 4K2K 時，VGA 輸出會無法使用　　** 尺寸公差：±5mm　　*** 規格若有變更，若不另行通知

➔ 產品背板